



Notice Lux 5

Corps : Usiné dans un alliage aluminium 6082 de qualité aéronautique, prévu pour résister aux fortes contraintes mécaniques et à la corrosion. Anodisée par électrolyse la lampe est prévue pour une étanchéité à plus de 200 mètres.

Led : Equipée de led de 240 lumens d'une puissance nominale de 3 Watts, la Microlithium représente une avancée remarquable dans le domaine de l'éclairage sous-marin, rendant totalement obsolète tout autre moyen d'éclairage halogène.

Principaux avantages :

- Pas de détérioration par choc ou vibrations. Haute fiabilité.
- Plus de 50 000 Heures de fonctionnement. Passé cette durée, la diode émettra encore 70% de sa lumière initiale. Aucun led n'aura besoin d'être remplacé.
- Rendement jusqu'à 300% supérieur à un halogène classique, votre phare émet une lumière blanche d'une température de 7500°K donnant un rendu couleur, sous l'eau, incomparable.

Accus : Cet appareil peut être utilisé sans distinction avec des accus rechargeables ou des piles alcalines (3 unités LR14) qui en bon état de chargement et de fonctionnement donneront un rendu lumière identique aux accus.

Toutefois DragonSub conseille l'utilisation d'accus rechargeables pour plusieurs raisons :

L'aspect économique; l'achat de piles de bonne qualité coûte cher et ne sont pas toujours d'excellente qualité. En quelques utilisations, vos accus seront amortis.

D'autre part DragonSub contribue à la protection de l'environnement et vous conseil l'utilisation d'accus rechargeable produisant moins de déchets que les piles alcalines.

Chargement des accus: Pour procéder au chargement du pack accus, mettre les accus sur le porte piles prévu à cet effet en s'assurant du bon sens des polarités. Le chargeur intelligent effectuera la recherche et le complément de charge nécessaire. Une diode indiquera l'état de chargement des accus : Rouge > en charge – Vert > chargé.

Attention : Les accus sont sensibles aux variations de température. Ne pas les stocker à des températures inférieurs à 0°C et supérieurs à +40°C. Veillez à les charger tous les mois afin de préserver la durée de vie des accus.

Autonomie : Nous prenons pour référence les accus fournis : Li-Ion 5000 mAh 1,2V. Environ 2 heures d'autonomie.

Utilisation : Allumage mécanique par rotation. Faire tourner le bouchon arrière dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'allumage des led. Pour l'extinction tourner d'un quart de tour dans le sens inverse. Travailler sur une faible course de vissage suffit pour allumer et éteindre la lampe. Lors de l'extinction, ne pas dévisser au-delà de la limite du 1^{er} joint torique, un deuxième joint torique vous assurera pendant l'étanchéité de la lampe.

Il est également possible d'allumer votre lampe par intermittence en vissant le bouchon arrière juste avant l'éclairage. Il vous faudra ensuite en tenant la lampe d'une main, exercer une pression avec le pouce sur le bouchon arrière.

Avant chaque utilisation, s'assurer que le filetage est propre et les joints sont légèrement graissés (graissage très léger toute les 10 utilisations environ).

Garantie :

Le corps de la lampe ainsi que le système d'éclairage bénéficient d'une **garantie de 3 ans** contre tout vice de fabrication. Les accus sont garantis 3 mois et le chargeur 1 an.

Tout retour SAV devra être accompagné de la preuve d'achat (facture) et le client devra fournir l'ensemble des pièces du produit (lampe + accus + chargeur).

Nous vous conseillons de vous rendre chez le revendeur le plus proche afin de nous faire parvenir le SAV. Tout retour fera l'objet d'une expertise par DragonSub qui déterminera la prise ou non en garantie du produit. Les réparations seront à la charge du client après fourniture d'un devis de la part de DragonSub et acceptation de ce devis.

Cette garantie est valide et exécutoire uniquement dans le pays d'achat du produit.