



Notice Micro 8

Corps : Usiné dans un alliage aluminium 6082 de qualité aéronautique, prévu pour résister aux fortes contraintes mécaniques et à la corrosion. Anodisée par électrolyse la lampe est prévue pour une étanchéité à plus de 200 mètres.

Led : Equipée de led de 240 lumens d'une puissance nominale de 3 Watts, la Microlithium représente une avancée remarquable dans le domaine de l'éclairage sous-marin, rendant totalement obsolète tout autre moyen d'éclairage halogène.

Principaux avantages :

- Pas de détérioration par choc ou vibrations. Haute fiabilité.
- Plus de 50 000 Heures de fonctionnement. Passé cette durée, la diode émettra encore 70% de sa lumière initiale. Aucun led n'aura besoin d'être remplacé.
- Rendement jusqu'à 300% supérieur à un halogène classique, votre phare émet une lumière blanche d'une température de 7500°K donnant un rendu couleur, sous l'eau, incomparable.

Accus : Cet appareil dispose de 3 accus lithium-ion intégrés qui ne doivent en aucun cas être démontés.

Chargement des accus: Pour procéder au chargement des accus, dévissez le bouchon arrière de la lampe et connectez la prise jack du chargeur à l'emplacement prévu à cet effet à l'arrière de la lampe. Le chargeur intelligent effectuera la recherche et le complément de charge nécessaire. Une diode indiquera l'état de chargement des accus : Rouge > en charge – Vert > chargé.

Attention : Les accus sont sensibles aux variations de température. Ne pas les stocker à des températures inférieurs à 0°C et supérieurs à +40°C. Veillez à les charger tous les mois afin de préserver la durée de vie des accus.

Autonomie : Environ 1 heure d'autonomie à pleine puissance. Entre 2h et 2h30 en jouant sur les différentes intensités.

Utilisation : Allumage mécanique par rotation. Faire tourner le bouchon arrière dans le sens des aiguilles d'une montre. Vissez à fond le bouchon arrière afin d'établir une connexion entre le corps de la lampe et les accus, tournez la bague située sur le corps de la lampe afin de choisir le nombre de led que vous souhaitez allumer > 8 – 4 ou 1 seul. Pour l'extinction tourner d'un quart de tour dans le sens inverse.

Lors de l'extinction, ne pas dévisser au-delà de la limite du 1^{er} joint torique, un deuxième joint torique vous assurera cependant l'étanchéité de la lampe.

Avant chaque utilisation, s'assurer que le filetage est propre et les joints sont légèrement graissés (graissage très léger toute les 10 utilisations environ).

Garantie :

Le corps de la lampe ainsi que le système d'éclairage bénéficient d'une **garantie de 3 ans** contre tout vice de fabrication. Les accus sont garantis 3 mois et le chargeur 1 an.

Tout retour SAV devra être accompagné de la preuve d'achat (facture) et le client devra fournir l'ensemble des pièces du produit (lampe + accus + chargeur).

Nous vous conseillons de vous rendre chez le revendeur le plus proche afin de nous faire parvenir le SAV. Tout retour fera l'objet d'une expertise par DragonSub qui déterminera la prise ou non en garantie du produit. Les réparations seront à la charge du client après fourniture d'un devis de la part de DragonSub et acceptation de ce devis.

Cette garantie est valide et exécutoire uniquement dans le pays d'achat du produit.